

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://ledsvet.nt-rt.ru> || dti@nt-rt.ru

Промышленное освещение



ДВП-150

Назначение светильника: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры

Мощность, Вт	141
Световой поток светодиодного модуля, Лм	18 060
Общий световой поток светильника, Лм	15 030
Марка светодиода	NationStar
Количество светодиодов, шт	360
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	до 70 000
Рабочий ток светодиодов, мА	117
Световой поток одного светодиода, Лм	50
Кривые силы света (КСС)	косинусная
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи CRI	84
Время включения светильника, С	1,4
Материал рассеивателя	противоударный поликарбонат
Количество источников питания	3
Материал монтажных плат	алюминий
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты светильника, IP	66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления светильника	поворотное
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, мес	36
Производитель источника питания	Аргос-Электрон
Модель ИП	ИПС 50-350Т IP20
Пульсации светового потока	< 1%

Защита от короткого замыкания	есть, восстанавливается автоматически
Защита от холостого хода	есть, восстанавливается автоматически
Защита от перенапряжения	есть
Превышение выходного напряжения, восстанавливается автоматически	восстанавливается автоматически > 145 В
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45 -65
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP	20
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	есть
Пробивное напряжение , кВ AC	> 1,5
Сопротивление изоляции, Мом	200
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	400x310x140
Масса нетто, Кг	4,5
Количество светильников в коробке, шт	4
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	820x310x170
Объем коробки, м3	0,0433
Масса брутто, Кг	18,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ledsvet.nt-rt.ru> || dti@nt-rt.ru