

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://ledsvet.nt-rt.ru> || dti@nt-rt.ru

Уличное освещение



ДВУ-50

Назначение светильника: освещение улиц, пешеходных тротуаров, дорог, парков, складских терминалов, перронов, промышленных территорий

Мощность, Вт	47
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6 020
Общий световой поток светильника, Лм	5 010
Марка светодиода	NationStar
Количество светодиодов, шт	120
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	до 70 000
Рабочий ток светодиодов, мА	117
Световой поток одного светодиода, Лм	50
Кривые силы света (КСС)	косинусная
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи CRI	84
Время включения светильника, С	1,4
Материал рассеивателя	противоударный поликарбонат
Количество источников питания	1
Материал монтажных плат	алюминий
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты светильника, IP	66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления светильника	консольное на трубу до 55 мм
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, мес	36
Производитель источника питания	Аргос-Электрон
Модель ИП	ИПС 50-350Т IP20

Пульсации светового потока	< 1%
Защита от короткого замыкания	есть, восстанавливается автоматически
Защита от холостого хода	есть, восстанавливается автоматически
Защита от перенапряжения	есть
Превышение выходного напряжения	восстанавливается автоматически > 145 В
Напряжение питания, В	176-264AC/250-370DC
Частота, Гц	45 -65
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP	20
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	есть
Пробивное напряжение , кВ AC	> 1,5
Сопротивление изоляции, Мом	200
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	400x110x160
Масса нетто, Кг	1,7
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	470x160x110
Объем коробки, м3	0,0083
Масса брутто, Кг	1,85

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ledsvet.nt-rt.ru> || dti@nt-rt.ru